

Vertuo POP - La luce lampeggia alternativamente, 2 lampeggi e 1 pausa in maniera continuativa. La macchina non funziona

Last Modified on 05/02/2025 4:15 pm CET

Step 1:

- Durante la normale preparazione di Caffè:
 1. Sbloccare la maniglia e aprire la testa della macchina per **verificare che la capsula nuova non sia danneggiata** e sia inserita nella posizione corretta.
 2. Verificare che la **maniglia sia in posizione di blocco.**
 3. Controllare che il **serbatoio dell'acqua sia pieno**
- Durante la decalcificazione, lo svuotamento e la pulizia:
 1. Controllare che la capsula sia stata espulsa.
 2. Verificare che la maniglia sia in posizione bloccato
- Durante la programmazione del volume:
 1. Controllare che la capsula sia stata inserita correttamente.
 2. Fare riferimento al capitolo corrispondente.
- Se il problema persiste:
 1. Sbloccare la maniglia e aprire la testa della macchina.
 2. Sostituire la capsula (se necessario).
 3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e ricollegare la macchina alla presa dopo 10 secondi.
 4. Chiudere la testa della macchina e premere il pulsante di accensione; premere di nuovo il pulsante per avviare l'erogazione.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPOP036**

Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-